



- SO 02. NN káblové vedenia**  
**NN káblové vedenia NAYY J-4x240 z novej TS**
- 1.vývod z TS smer spojka na jestv. NNK SR 081101/5 kotolňa; 65m
  - 2.vývod z TS smer spojka na jestv. NNK SR 081101/4 kotolňa; 65m
  - 3.vývod z TS smer spojka na jestv. NNK SR 081001/2; 65m-Kvetná u
  - 4.vývod z TS do SR 080201, NN kábel - dĺžka trasy 45m
  - 5.vývod z TS smer spojka na jestv. NNK SR 080601; 20m
  - 6.vývod z TS smer spojka na jestv. NNK SR 080101; 20m
  - 7.vývod z TS smer spojka na jestv. NNK SR 080801/3; 35m MENERT
  - 8.vývod z TS smer spojka na jestv. NNK SR 080801/2; 35m MENERT
  - 9.vývod z TS do novej SR, NN kábel - dĺžka trasy 30m

- Legenda:**
- Trasa navrhovaných VN zemných káblov
  - Navrhovaný VN zemný kábel v chráničke
  - Navrhované VNK a NNK v HDPE - mikrotunel./pretláčanie
  - Jestvujúci VN zemný kábel vytýčený
  - Jestvujúci VN zemný kábel nepotrebný
  - Navrhované NN zemné káble
  - Jestvujúce NN zemné káble - vytýčené
  - Jestvujúce NN zemné káble - nepotrebné
  - Jestvujúce NN zemné káble - z NIS/odhad
  - SR skriňa - Jestvujúca
  - SR skriňa - nová
  - Kanalizácia/ stoka vytýčená
  - Vodovod - vytýčený
  - Plynovod STL - vytýčený
  - Optika SALAMON - vytýčená
  - Optika ORANGE - vytýčená
  - Optika UPC - vytýčená
  - Teplovod

**SO 01. VN káblové vedenia s ÚOK**  
 - navrhované VN káblové vedenie v zemi, typ NA2XS2Y 3x1x240:  
 ➤ VNK 1 - Nová TS 0834-008 smer spojka na VNK do TS 0834-055; 45m  
 ➤ VNK 2 - Nová TS 0834-008 smer spojka na VNK do TS 0834-005; 45m

**SO 03. Transformačná stanica kiosková - stavebná časť**  
 nová kiosková TS - transformačná stanica typu EH5z - 1ks  
 - zrkadlové vyhotovenie EH5

**PS 01. Transformačná stanica kiosková - technológia**  
 ➤ Transformátor DTR olejový hermetizovaný typ TM 630kVA -1ks  
 ➤ VN rozvádzač Siemens typu 8DJH zapojenie KKTT - 1ks  
 ➤ NN rozvádzač 8-vývodový - 2ks

PRED REALIZÁCIOU ZEMNÝCH PRÁČ, INVESTOR SPOLU S DODÁVATEĽOM STAVBY ZABEZPEČÍ VYTÝČENIE PODZEMNÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ !  
 V CELEJ TRASE NAVRHOVANÉHO VN KÁBLA SA PRIPOLOŽÍ CHRÁNIČKA HDPE40(110) S ÚOK - ÚLOŽNÝM OPTICKÝM KÁBLOM !

VN KÁBEL SA ULOŽÍ DO CHRÁNIČIEK KORUGOVANÝCH RESP. HDPE160 PRI SÚBEHU A KRÍŽOVANÍ S INŽ. SIETAMI. PRI KRÍŽOVANÍ S PRESAHOM CHRÁNIČKY MIN. 1M NA OBE STRANY !  
 NN KÁBEL SA ULOŽÍ DO CHRÁNIČIEK KORUGOVANÝCH RESP. HDPE110 PRI SÚBEHU A KRÍŽOVANÍ S INŽ. SIETAMI. PRI KRÍŽOVANÍ S PRESAHOM CHRÁNIČKY MIN. 1M NA OBE STRANY !  
 MIN. VZDIALENOSTI PRI SÚBEHU ALEBO KRÍŽENÍ BUDÚ PODĽA STN 73 6005 !

Zodpovedný projektant:	Ing. Marián Šablík				
Kontroloval:	Ing. Vladimír Čurgali				
Miesto stavby/ Kataster:	Šaľa / Šaľa				
Investor/objednávateľ:	Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava				
Stavba:	<b>DS_Šaľa, Partizánska TS0834-008, VNK, TS, NNK</b>				
Súbor/Objekt:	SO 01. VN káblové vedenia s ÚOK SO 02. NN káblové vedenia SO 03. Transformačná stanica - stavebná časť PS 01. Transformačná stanica - technológia				
Obsah:	<b>Situácia stavby</b>				
Číslo zákazky:	Dátum:	Revízia:	Mierka:	Formát:	Stupeň:
L13.0958.23.0001	11/2023	02	M 1:200	A3	PDKÚR

Sada č.:	Výkres č.:
1	2